

1. Призначення

Вводи кабельні герметичні **e.mg.stand.**, **e.pgl.stand.** (далі виріб) призначені для фіксації і герметичного вводу кабелю або дроту всередину коробок, шаф та інших виробів. Комплектуються гайкою для кріплення і гумовою шайбою.
Вводи кабельні герметичні **e.pgl.stand.** з подовженою різьбою і ущільнювачем.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Значення	Найменування параметру						
	Діапазон затискання кабелю діаметром, мм	Довжина різьби, мм	Діаметр різьби, мм	Ступінь захисту	Матеріал	Стійкість до запалення, °C	Діапазон робочих температур, °C
e.mg.stand.12, IP68, black	3-5,3	9	12	IP68	поліамід 6.6	650	-40...+80
e.mg.stand.16, IP68, black	4-7	15	16				
e.mg.stand.20, IP68, black	6-11		20				
e.mg.stand.25, IP68, black	10-16		25				
e.mg.stand.32, IP68, black	15-22		32				
e.mg.stand.40, IP68, black	20-25	20	40				
e.mg.stand.50, IP68, black	26-32	22	50				
e.mg.stand.63, IP68, black	40-46	25	63				
e.pgl.stand.7	3-6,5	15	12	IP54			
e.pgl.stand.9	4,-8		15				
e.pgl.stand.11	5-10		18				
e.pgl.stand.13,5	6-12		20				
e.pgl.stand.16	10-14		23				
e.pgl.stand.21	13-18	28					
e.pgl.stand.29	18-25	37					
e.pgl.stand.36	22-32	18	47				
e.pgl.stand.42	32-38		54				
e.pgl.stand.48	37-44		60				

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- не містити агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- ввід кабельний герметичний **e.mg.stand.** або **e.pgl.stand.** – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Вимоги безпеки

Всі роботи по монтажу повинні проводитися у знеструмленому стані електромережі спеціально кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації у галузі електротехніки.
Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.
Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!

5. Монтаж

Монтаж повинен проводитися при температурі від -20 до +40 °C.
Порядок монтажу:

- Встановити виріб у монтажний отвір та затягнути контргайку.
- Послабити гайку, що ущільнює, і ввести провідник через виріб.
- Затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтиснення провідника.

Протягом усього терміну експлуатації повинні проводитись періодичні огляди виробу з метою виявлення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та з відносною вологістю 75 % при 15 °C.

7. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»,
тел.: +38 (044) 500 9000,
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua.

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua