

ARDERO

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажі продукції торгівельної марки «Ardero»

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незакончений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дієвий при пред'явленні касового чека (товарної накладної).



ЕНЕРГО

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ardero

MGN302L



Цей світильник має вбудовані LED лампи

A++

A+

A

B

C

D

E

} L

} E

} D

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи

ARDERO

Трекові світлодіодні світильники
низьковольтні MGN302L
Інструкція з експлуатації

1. Опис

1.1 Світильники призначені для внутрішнього акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.

1.2 Світильники призначені для роботи через блок живлення постійного струму на напругу 48В (LB48 або LB048) (не входять в до комплекту постачання).

1.3 Світильники серії MGN III класу електробезпеки та повинні підключатися до електричної мережі 230В виключно через блок живлення, рекомендований виробником.

1.4 Світильники монтуються на шинопровід (CABM1000, CABM1001, CABM1002 або CABM1003 - не входять в до комплекту постачання).

1.5 Світильник MGN302L не змінює собою кутовий конектор живлення. Одночасно з ним повинен застосовуватись кутовий конектор живлення LD3002 (купується окремо), який розміщується під MGN302L.

2. Технічні характеристики*:

Нормована напруга:	~ 48В
Ступінь захисту від пилу та вологи:	IP40
Потужність в робочому режимі P _{оп} :	24 Вт
Корельована колірна температура:	4000 К
Індекс кольоропередачі, CRI:	≥80
Корисний світловий потік Φ _{use} :	1920 лм (l201)
Кут розсіювання:	110°
Температура навколишнього середовища використання, T _а :	-20...+40 °С
Строк служби:	25000 годин до спаду світлового потоку L ₇₀ B ₅₀
Колір корпусу:	білий
Матеріал корпусу:	алюміній
Матеріал розсіювача:	пластик
Розміри:	Див. на пакуванні
Гарантія:	2 роки

* представлені в цьому посібнику технічні характеристики можуть незначно відрізнятися залежно від партії виробництва, виробник має право вносити зміни до конструкції продукту без попереднього повідомлення (див. на упаковці)

3. Комплектація:

3.1 Світильник.

3.2 Інструкція з експлуатації.

3.3 Коробка пакувальна.

4. Підключення


4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації

4.2 Перевірте, чи живлення шинопроводу вимкнено (монтаж та підключення шинопроводу описано в інструкції на шинопровід САВМ1000, САВМ1001, САВМ1002, САВМ1003 описані в їх супроводжувальних інструкціях).

4.3 Вставте адаптер світильника у шинопровід до характерного звуку фіксації.

4.4 Увімкніть живлення.

4.5 Для виймання світильника візьміться за відкриті грані адаптера світильника, натисніть на кнопки та потягніть від шинопроводу.



5. Технічне обслуговування

5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.

5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.

5.3 Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути заміненим за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

6. Запобіжні заходи

6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.

6.2 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення

6.3 Світильники монтуються тільки на шинопровід, підключення та використання світильника без шинопроводу заборонено.

6.4 Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.

6.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.

6.6 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції кабелю живлення, пошкодженням корпусом шинопроводу або корпусом світильника.

6.7 Не використовувати з димером.

6.8 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.

6.9 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.



7. Характерні несправності та методи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення
	Пошкоджений кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції
	Не функціонує блок живлення	Перевірте блок живлення, при необхідності замініть його

Якщо після проведення дій світильник не спрацює, то подальший ремонт недоцільний (невиправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання

Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від 0°C до +40°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C.

9. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

10. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

11. Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяця виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

12. Гарантійні зобов'язання

12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

12.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ “Ardero”, призначеної для побутових потреб.

12.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.